

Accessoire HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct



Activez l'impression sans fil depuis des périphériques portables.



Partez, imprimez, terminé !

- Imprimez en déplacement grâce à l'impression directe sans fil – utilisez votre smartphone, tablette ou ordinateur portable pour sélectionner une imprimante compatible JetDirect¹.
- Changez de bureau en ayant toujours accès à l'impression mobile.

Bénéficiez de l'impression mobile pratique d'un simple toucher

- Activez la fonction touch-to-print. Le serveur HP JetDirect 2800w fonctionne en synergie avec les périphériques compatibles NFC par une connexion peer-to-peer².
- Touchez simplement une imprimante compatible HP JetDirect ou multifonction avec un périphérique portable pour lancer l'impression³.

Imprimez en déplacement en toute sécurité.

- Gardez votre réseau hors de portée : La HP Jetdirect 2800w prend en charge l'impression directe sans fil et la fonction touch-to-print à l'aide de périphériques compatibles NFC^{2,3}.
- La connexion peer-to-peer permet aux utilisateurs mobiles d'imprimer sans accéder au réseau de la société.

La mobilité alliée à la facilité d'administration

- Gérez facilement le serveur HP Jetdirect 2800w à travers votre parc grâce à HP Web Jetadmin⁴.
- Activez et désactivez les fonctions d'impression sans fil et ajoutez un mot de passe – à l'aide d'une seule interface.

¹HP Jetdirect 2800w fonctionne en synergie avec les imprimantes HP LaserJet et les imprimantes multifonctions équipées du micrologiciel HP FutureSmart et d'un compartiment d'intégration matérielle.

²Le périphérique portable doit être connecté directement au réseau Wi-Fi d'une imprimante compatible sans fil avant l'impression. En fonction du périphérique portable, une application ou un pilote peut également être requis. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès dans l'imprimante.

³Le périphérique portable doit prendre en charge l'impression basée sur les communications en champ proche (NFC), actuellement compatible avec HP ElitePad et Samsung Galaxy Note 3. Pour en savoir plus, reportez-vous à hp.com/go/mobileprinting.

⁴HP Web Jetadmin est gratuit et peut être téléchargé à l'adresse hp.com/go/webjetadmin.

Accessoire HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct

Caractéristiques techniques

Contenu de l'emballage

J8029A Notice d'installation ; HP J8029A 2800w ; Certificat de garantie ; 2 câbles mini-USB

Compatibilité

Systèmes d'exploitation Windows Server 2008, Windows 2008 64 bits, Windows 7, Windows Vista, Windows Vista 64 bits, Windows XP, Windows XP 64 bits, Windows Server 2003, Windows 2003 64 bits, Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 ou version ultérieure, Novell 5.1 ou version ultérieure, RED HAT Linux 7.x ou version ultérieure, SUSE Linux 8.x ou version ultérieure, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, Solaris® 2.5 ou version ultérieure (systèmes SPARC® uniquement), IBM® AIX 3.2.5 ou version ultérieure 1, MPE-iX, Citrix® Presentation Server, Windows Terminal Services

Imprimante prise en charge Gamme HP LaserJet M806, M830, M880, M855, M525, M575, M551, M601, M602, M603, M775, M712 et M725

Navigateurs pris en charge Internet Explorer 6.0 ou supérieur ; Mozilla 2.x ou supérieur ; Firefox 2.x ou supérieur ; Safari ; Chrome

Connectivité

Interfaces (standard) USB 2.0 haut débit, sans fil 802.11b/g ; NFC

Environnement

Température de fonctionnement 0 à 40 °C

Température de stockage -40 à 70 °C

Humidité en fonctionnement 15 à 95% HR

Humidité de stockage 15 à 95% HR

Caractéristiques du serveur d'impression

Types de réseau LAN sans fil 802.11 b/g

Type de serveur d'impression Externe, HIP (compartiment d'intégration matérielle)

Serveur Web intégré Oui

Installer, configurer et gérer avec HP Web Jetadmin Non

Micrologiciel extensible Oui

Description de la gestion de la sécurité Sécurité de gestion : SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS) ; Sécurité des réseaux sans fil : WPA2-personnel (WPA2-AES) ; Mot de passe administrateur

Dimensions (l x p x h)

Dimensions du produit 98 x 74 x 21 mm

Emballé 224 x 152 x 58 mm

Poids

Poids des produits 0,08 kg

Emballé 0,27 kg

Consommation électrique

Maximum 2,5 watts (maximum)

Alimentation électrique nécessaire Accessoire hôte alimenté par USB, tension d'entrée : 5 V, 500 mA

Type d'alimentation électrique Aucun (piloté par bus USB)

Certification

Sécurité UE (Directive 2006/95/CE basse tension), EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011

Électromagnétique UE (directive EMC 2004/108/CE) EN 301 489-1 V1.9.2, EN 489-3 V1.4.1, EN 489-17 V2.1.1

Garantie

Garantie limitée 1 an ; échange produit. Les garanties et options d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales.



Pour en savoir plus, visitez le site Web à l'adresse <http://www.hp.com/go/jetdirect>

© 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse accompagnant ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne sera pas responsable des erreurs techniques ou typographiques ci-incluses.

4AA4-9214FRE Publié dans la zone EMOA Novembre 2013